

Akku-Handkreissäge

HS004GZ01

XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche.

Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	44,5 / 43,0 mm
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Sägeblatt	185 / 190 mm
Bohrung	20 / 30 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²

EAN 0088381720038

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196520-1

Absaugstutzen



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



E-05664

Führungsschientasche 1,5 m



E-05670

Führungsschientasche 1,0 m



E-12239

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

